PORTWEST.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



FABRICANT Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

NOM ET ADRESSE DE L'ORGANISME NOTIFIÉ AVANT ÉMIS LE CERTIFICAT CE

INSPECINTERNATIONAL ITD - NR-0194 MODELS -PWSS/PSSS/PCSS/PSS2 56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. - NR:2797

MODELS:PW51/PV50/PV54/PV60/PV64/PW9/ AUTODROME DE LINAS-MONTLHÉRY BP 20212 - 91311, MONTLHÉRY CEDEX, FRANCE

SATRA TECHNOLOGY CENTRE - NR · 0321 MODELS · PSSO WYNDHAM WAY, TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE, NN16 8SD, UK

CSI SPA-NR+ 0497 MODELS - PSS1 VIA LOMBARDIA, 20-20021 BOLLATE (MI)ITALY

MODÈLES:

PWSS/PSSS/ PBSS/PCSS	Endurance Helmet (Vented)
PW97	Monterosa Safety Helmet(Vented)
PSS2	Full Brim Future Helmet
PW51	Expertbase PRO Safety Helmet
PSS0	Arrow Safety Helmet (Vented)
PV50 / PV60	Peak View Hard Hat Vented
PV54 / PV64	Peak View Plus Hard Hat - Electrical Properties

ER CASQUES DE SECURITE

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement UE 2016/425, EN397:2012+A1:2012. Cet EPI est destiné à être utilisé pour protéger les utilisateurs contre

les chutes d'objets et les lésions cérébrales et les fractures du crâne qui en découlent. Cette coque de casque de protection de la tête est concue pour protéger les utilisateurs 1) obiet tombé du dessus de la tête 2) chute d'objets 3) Impacts à très basse température (-30 ° C); 4) déformations latérales;. Veuillez ne pas utiliser ce casque pour les activités d'escalade, les activités de lutte contre l'incendie et les activités sportives

UTILISATION DU CASQUE DE PROTECTION: Pour une protect

adéquate, ce casque doit être adapté ou ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur. Utilisez le bouton de la roue arrière pour régler la taille appropriée: TTournez à droite pour fermer / ajuster une taille plus petite; Tournez à qauche pour ouvrir / ajuster une plus grande taille Utilisez les 4 broches sur le casque pour régler la hauteur de port Déplacez les broches sur les trous appropriés: 3 positions de hauteur différentes à l'ayant et 2 positions de hauteur différentes à l'ayant et 2 positions de hauteur différentes à l'arrière du casque. Ouvrez le clip de fermeture et tirez le ruban sur les sangles pour régler la longueur de la jugulaire.

Le casque est conçu pour absorber l'énergie d'un coup par destructio partielle ou endommagement de la coque et du harnais, et même si un tel dommage peut ne pas apparaître facilement, tout casque soumis à un impact important devrait être remplacé

L'attention des utilisateurs est également attirée sur le danger de modifier ou de supprimer l'une des pièces originales du casque, sauf celles recommandées par le fabricant du casque. Les casques ne doivent pas être adaptés pour ajuster les pièces jointes de manière non recommandée par le fabricant du casque. N'appliquez pas de peinture, de solvants, d'adhésifs ou d'étiquettes autocollantes, sauf conformément aux instructions du fabricant du casq

LIMITES ÉLECTRIQUES D'UTILISATION ET DE PRÉCAUTIONS AVANT L'UTILISATION, l'utilisateur doit vérifier que les limites électriques du casque correspondent à la tension nominale qu'il est

susceptible de rencontrer lors de l'utilisation. Le casque isolant ne doit pas être utilisé dans des situations où il existe un risque qui pourrait réduire partiellement ses propriétés isolantes (c'est-à-dire l'agression mécanique ou chimique). Les performances d'isolation électrique ne sont accordées que si ce casque n'est pas utilisé seul: c'est nécessaire d'utiliser d'autres équipements de protection isolants en fonction des qués dans le travail.

APRÈS UTILISATION: si le casque devient sale ou contaminé, en particulier sur la surface externe, il doit être soigneusement nettové conformément aux recommandations de nettoyage ci-dessous (maintenance / stockage). Nous mettons en évidence le risque potentiel de perte de protection en cas de nettoyage inapproprié et le vieillissement du casque

AJUSTEMENT ET INSPECTION DU CASQUE DE PROTECTION

Afin d'assurer une protection efficace, ce casque doit être porté avec sa visière en avant (assis en position droite) et il doit être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur (ne pas tenir trop lâche ou trop serré) par son système de réglage situé à l'arrière du casque. La durée de vie du casque est affectée par plusieurs facteurs, tels que le froid, la chaleur, les produits chimiques (par exemple réactif corrosif, peinture, nettoyant, etc.), la lumière du soleil ou une mauvaise utilisation. Au quotidien et avant toute utilisation, un contrôle doit être effectué afin d'identifier tout signe de fragilisation (fissures, défauts) du casque de son harnais et de ses accessoires. Tout casque avant subi un choc violent ou présentant des signes d'usure doit être remplacé. S'il n'a pas de valeurs par défaut, il convient donc à l'usage prévu. La date de fabrication est indiquée à l'intérieur de chaque coque de casque. Dans des conditions normales d'utilisation, ce casque de protection devrait fournir une protection adéquate pendant 7 ans selon la date de fabrication

ENTRETIEN / STOCKAGE Ce casque de protection peut être nettoyé et désinfecté au moyen d'un tissu imprégné dans une solution de nettoyage à faible concentration. Ne pas utiliser de produit chimique abrasif ou corrosif. Si ce casque ne peut pas être nettoyé en utilisant cette méthode, il devra être remplacé. Le produit doit être transporté dans son unité d'emballage. S'il n'y a pas d'unité d'emballage, utiliser un emballage qui protège le produit du choc, de l'exposition à l'humidité, de la chaleur, de l'exposition à la lumière, en l'éloignant de

tout produit ou matière ou substance qui peut le détériorer Ce casque de protection peut être nettoyé et désinfecté au moyen d'un tissu impréqué dans une solution de nettoyage à faible concentration. Ne pas utiliser de produit chimique abrasif ou corrosif. Si ce casque ne peut pas être nettoyé en utilisant cette méthode, il devra être remplacé. Le produit doit être transporté dans son unité d'emballage. S'il n'y a pas d'unité d'emballage, utiliser un emballage qui protège le produit du choc, de l'exposition à l'humidité, de la chaleur, de l'exposition à la lumière, en l'éloignant de tout produit ou

ATTENTION: Le respect ou l'absence de respect des instructions d'utilisation, des ajustements/inspections et l'entretien entreposage, peut limiter l'efficacité de la protection d'isolation Le harnais et la jugulaire ne sont pas remplaçables. Jetez le casque et remplacez-le neuf si la jugulaire a été endommagée. Il y a deux longs trous rectangulaires des deux côtés de la coque pour les accessoires Tels que l'installation du casque antibruit. Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation du casque antibruit avant d'installer le casque antibruit sur ce casque et pour confirmer que le casque antibruit a été testé avec ce casque et sa compatibilité. MARQUAGES



Identification du fabricant

re ou substance qui peut le détériorer.

Marquages indiquant la conformité aux exigences en matière de santé et de sécurité du règlement (UE) 2016/425

EN 397:2012+A1:2012 = norme de référence et année de publication

G symbole de recyclage du plastique Matériau de coque de casque

(ABS-Acrylonitrile butadiène styrène) Année et mois de fabrication (sur l'exemple: 2019 / mars)

MARQUAGE (ESSAIS FACULTATIFS): Les casques portant l'une des marques suivantes répondent aux exigences supplémentaires comme ci-dessous :

-30°C : très basse température,

Le casque maintient sa performance au-dessus de ces températures 440V.a.c. isolation électrique

Le casque protège l'utilisateur contre un court contact accidentel avec des fils électriques sous tension qui peut atteindre 440Va.c. Pour un utilisation générale dans l'industrie et en travaillant dans des lieux où se trouvent des risques électriques inférieurs à 440V.a.c LD: Déformation latérale.

Le casque protège l'utilisateur contre les déformations latérales